## NewLux 3in1 LED Controller W-Lan + 2,4G, 12-24V, max. 12A



| | |
|---|---|
| Artikelnummer: | 300378 |

### Produktspezifikation:

| | |
|---|---|
| Höhe in mm: | 17.0 |
| Breite in mm: | 36.0 |
| Länge in mm: | 75.0 |
| Spannung: | DC 5V-24V |
| Umgebungstemperatur: | -10~40? |
| Schutzart: | IP20 |
| Innenbereich: | Ja |
| Produktfamilie: | NewLux Funk |
| Spezifikation 1: | EMC-Norm(EMC): ETSI EN 301 489-I7 V3.2.4, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 |
| Spezifikation 2: | Sicherheitsstandard(LVD): EN 62368-1; 2020+A11; 2020 |
| Spezifikation 3: | Zertifizierung: CE, EMC, RED |
| Spezifikation 4: | Ausgangssignal: SPI(TTL) 800Kbs |
| Spezifikation 5: | Kompatible Chips: TM1809, TM1804, TM1812, SK6813, UCS1903, UCS1909, UCS1912, UCS2903, UCS2909, UCS2912, WS2811, WS2812, WS2813, WS2815,SK6812(RGBW), WS2813(RGBW), WS2814(RGBW) |
| Garantie in Jahren: | 5 |

YouTube Kanal MPW LED Technik
YouTube Kanal MPW Lichttechnik und Design

Der 3in1 LED Controller erm?glicht eine werkzeuglose Sofortverkabelung und sorgt damit f?r eine schnelle und unkomplizierte Installation. ?ber die ?Tuya Smart?-App l?sst sich die Beleuchtung komfortabel per Smartphone steuern, inklusive Musikmodus, bei dem sich die Lichteffekte dynamisch an den Rhythmus der Musik anpassen. Zus?tzlich wird die Sprachsteuerung ?ber Amazon Alexa und Google Assistant unterst?tzt und erm?glicht eine intuitive Bedienung per Sprachbefehl. Neben der App-Steuerung ist der Controller auch ?ber eine 2,4-GHz-RF-Fernbedienung steuerbar. Es stehen 16 Millionen Farben zur Verf?gung, wobei Farbtemperatur, Helligkeit und Farbs?ttigung individuell angepasst werden k?nnen. ?ber eine Taste lassen sich zudem drei verschiedene Ausgangsmodi ausw?hlen: RGB, RGBW oder RGB+CCT. Dadurch eignet sich der Controller f?r unterschiedlichste LED-Systeme und bietet maximale Flexibilit?t bei der Lichtgestaltung.