

NewLux SPI-Fernbedienung (2.4GHz) für 3in1 Controller 300377

Artikelnummer: 301757

Produktspezifikation:

Höhe in mm:	17.0
Breite in mm:	36.0
Länge in mm:	75.0
Spannung:	3 V (AAA * 2 Stück)
Umgebungstemperatur:	-10~40°
Schutzart:	IP20
Besonderheiten:	
Pixelanzahl: Einzelfarbe:	2048pt, RGB: 1536pt, RGBW: 1024pt
Innenbereich:	Ja
Produktfamilie:	NewLux Funk
Spezifikation 1:	EMC-Norm(EMC): ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
Spezifikation 2:	Sicherheitsstandard(LVD): EN 62368-1; 2020+A11; 2020
Spezifikation 3:	Zertifizierung: CE, EMC, RED
Spezifikation 4:	Ausgangssignal: SPI(TTL) 800Kbs
Spezifikation 5:	Kompatible Chips: TM1809, TM1804, TM1812, SK6813, UCS1903, UCS1909, UCS1912, UCS2903, UCS2909, UCS2912, WS2811, WS2812, WS2813, WS2815,SK6812(RGBW), WS2813(RGBW), WS2814(RGBW)
Garantie in Jahren:	5
YouTube Kanal MPW LED Technik	
YouTube Kanal MPW Lichttechnik und Design	

Die NewLux SPI-Fernbedienung (2.4GHz) für 3in1 Controller 300377 ist die komfortable Steuerlösung für digital adressierbare SPI-LED-Bänder und ermöglicht die einfache Gestaltung dynamischer Licht- und Farbeffekte. In Verbindung mit dem passenden NewLux 3in1 Controller können Farben, Helligkeit, dynamische Programme und Effektgeschwindigkeiten bequem per Funk eingestellt werden. Ein wesentlicher Vorteil ist die Möglichkeit, die Anzahl der angesteuerten Pixel direkt über die Fernbedienung einzustellen. Dadurch kann die Steuerung exakt an die Länge und Pixeldichte des angeschlossenen LED-Bandes angepasst werden. Beispielsweise ergeben 5 Meter LED-Band mit 60 Pixel pro Meter insgesamt 300 Pixel, die entsprechend eingestellt werden können. So werden Lauflichter, Farbverläufe und andere dynamische Effekte optimal über die gesamte Länge dargestellt. Die Kommunikation zwischen Fernbedienung und Controller erfolgt über eine zuverlässige 2,4-GHz-Funkverbindung mit einer Reichweite von bis zu ca. 30 Metern. Neben der Auswahl unterschiedlicher dynamischer Programme können unter anderem Farben, Helligkeit und Geschwindigkeit individuell angepasst werden. Die NewLux SPI-Fernbedienung eignet sich damit ideal zur komfortablen Bedienung digitaler LED-Beleuchtungen im privaten und gewerblichen Bereich von dekorativen Lichtlinien über indirekte Beleuchtungen bis hin zu anspruchsvollen Effektbeleuchtungen in Shops, Gastronomie, Hotels und Architekturprojekten. Hinweis: Für den Betrieb wird ein kompatibler NewLux 3in1 Controller, Art.-Nr. 300377, benötigt.

