

NewLux SPI-Panel-Fernbedienung (2.4GHz) für 3in1 Controller 300377

Artikelnummer: 301759

Produktspezifikation:

Höhe in mm:	15.0
Breite in mm:	86.0
Länge in mm:	86.0
Spannung:	3 V (AAA * 2 Stück)
Umgebungstemperatur:	-10~40°
Schutzart:	IP20
Besonderheiten:	
Pixelanzahl: Einzelfarbe:	2048pt, RGB: 1536pt, RGBW: 1024pt
Innenbereich:	Ja
Produktfamilie:	NewLux Funk
Spezifikation 1:	EMC-Norm(EMC): ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
Spezifikation 2:	Sicherheitsstandard(LVD): EN 62368-1; 2020+A11; 2020
Spezifikation 3:	Zertifizierung: CE, EMC, RED
Spezifikation 4:	Ausgangssignal: SPI(TTL) 800Kbs
Spezifikation 5:	Kompatible Chips: TM1809, TM1804, TM1812, SK6813, UCS1903, UCS1909, UCS1912, UCS2903, UCS2909, UCS2912, WS2811, WS2812, WS2813, WS2815,SK6812(RGBW), WS2813(RGBW), WS2814(RGBW)
Garantie in Jahren:	5
YouTube Kanal MPW LED Technik	
YouTube Kanal MPW Lichttechnik und Design	

NewLux 301759 SPI-Panel-Fernbedienung (2.4GHz) für 3in1 Controller 300377 Die NewLux SPI-Panel-Fernbedienung 301759 ermöglicht eine komfortable und präzise Steuerung digitaler SPI-LED-Bänder in Verbindung mit dem NewLux 3in1 Controller 300377. Über das moderne Touch-Panel lassen sich Farbe, Helligkeit, dynamische Lichteffekte und deren Geschwindigkeit einfach einstellen. Zusätzlich kann die Anzahl der angesteuerten Pixel an die jeweilige Länge und Ausführung des angeschlossenen SPI-LED-Bandes angepasst werden. Ideal für individuell konfigurierte Digital-LED-Installationen. Für dynamische Lichtinszenierungen stehen verschiedene Effektmodi zur Verfügung, deren Farbe, Geschwindigkeit und Darstellung individuell angepasst werden können. Bevorzugte Einstellungen lassen sich als Szenen speichern und jederzeit wieder aufrufen. Auch die gleichzeitige Ansteuerung mehrerer kompatibler Controller ist möglich, wodurch sich größere oder auf mehrere Bereiche verteilte Lichtinstallationen komfortabel synchron steuern lassen. Die Kommunikation mit dem Controller erfolgt über eine zuverlässige 2,4-GHz-Funkverbindung mit einer Reichweite von bis zu 30 Metern. Dadurch ist zwischen Panel und Controller keine zusätzliche Steuerleitung erforderlich. Die Stromversorgung erfolgt über 2 x AAA-Batterien (3 V). Dank der mitgelieferten magnetischen Halterung kann das Panel bequem an der Wand positioniert und bei Bedarf jederzeit abgenommen und als Fernbedienung verwendet werden. Mit ihrem modernen, reduzierten Design eignet sich die NewLux SPI-Panel-Fernbedienung sowohl für den Wohnbereich als auch für gewerbliche Anwendungen, Showrooms, Gastronomie oder anspruchsvolle Effekt- und Ambientebeleuchtungen. In Kombination mit dem NewLux 3in1 Controller 300377 entsteht eine flexible und einfach bedienbare Lösung zur Steuerung von digitalen Single Color-, RGB- und RGBW-SPI-LED-Bändern. Technische Highlights: 2,4 GHz Funktechnologie, Reichweite bis 30 m, Einstellung von Farbe, Helligkeit und Effektgeschwindigkeit, Anpassung der Pixelanzahl, dynamische Lichtprogramme, Szenenspeicher, Steuerung mehrerer Controller möglich, magnetische Wandhalterung, Versorgung 3 V über 2 x AAA-Batterien.

