

MiniAMP LED Touch/Funk PWM-Dimmer mit PIR Sensor, 1 Kanal, 12-24V DC 5A, inkl. Funktaster

Artikelnummer: 268927

Produktspezifikation:

Material:	Kunststoff
Farbe 1:	schwarz
Höhe in mm:	10.0
Breite in mm:	50.0
Länge in mm:	60.0
Spannung:	12 - 24V DC
Lichtleistung in Watt:	120
Umgebungstemperatur:	-20°C - 50°C
Schutzart:	IP20

Besonderheiten:

Empfänger mit 6-fach Verteiler (MiniAMP female-Buchse) und 1m Anschlusskabel, Aderquerschnitt 0,5mm² (MiniAMP male-Stecker), max. Distanz zwischen Touch-Button und Empfänger: 10m, Bewegungs-Detektionsradius: 1-3m, schaltet 45 Sekunden nach der letzten Bewegung automatisch aus, eine CR2032 3V Knopfzellenbatterie für den Touch-Button mit PIR Sensor wird mitgeliefert, ein anschraubbarer Haltemagnet ist enthalten. Installation und Anschluss ausschliesslich Spannungsfrei durchführen!

Innenbereich: Ja

Garantie in Jahren: 2

MiniAMP PDF-Booklet DE

[MiniAMP LED Touch/Funk PWM-Dimmer mit PIR Sensor, 1 Kanal, 12-24V DC 5A, inkl.](#)[Funktaster](#)